

THM-18MR-6K-FE430-FX-A (220V) 接线图

屏幕型号: FE430PLC
plc型号: FX2N


电池

触摸屏USB鼠标接口

触摸屏+PLC下载口

NC


晶体管Y点内部已串1K电阻



PLC运行开关

系统按键

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|------|----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|-----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| L | N | COM0 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | COM1 | Y10 | Y11 | Y12 | Y13 | COM | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X10 | X11 | 0V | 24V |



输入属于NPN型, 不需要外接电源, 直接短接COM和X点即可。

按键对应PLC地址

手动: M8081

自动: M8082

F1: M8083

F2: M8084

F3: M8085

F4: M8086

手动灯: M8091

自动灯: M8092

产品合格证

| | | | | | |
|------|--|------|----|-----|--|
| 生产日期 | | 检验结论 | 合格 | 检验员 | |
|------|--|------|----|-----|--|